CUADRO DE CALCULOS

TRANSFORMADOR	TRAMO	N.	L.	L. E.	K.V.A.	% C.V.	TRANSFORMADOR	TRAMO	N.	L.	L. E.	K.V.A.	% C.V.	TRANSFORMADOR	TRAMO	N.	L.	L. E.	K.V.A.	% C.V.
1 LOTES 29-44.0 T-75 O.-R=11.0 KVA.	A — B	8	40	22.4			11 LOTES 20-46.3 T-50KVA.-R=7.5KVA.	A — B	10	58	26.0			21 LOTES 35-81.5 T-75KVA.-R=6.5 KVA.	A — B	19	45	44.1		
	B — C	5	38	16.5				A — C	4	15	14.7				A — C	19	4.1	44.1		
	A — D	4	35	14.7				A — D	6	18	18.6				A — B	17	21	28.7		
	A — E	6	30	18.6				A — B	10	20	26.0				B — C	6	24	18.6		
	E — F	6	25	18.6				B — C	8	20	22.4				C — D	5	22	16.5		
	A — G	10	35	26.0				A — B	11	20	30.8				A — B	10	28	6.0		
	B — F	5	30	16.5				A — D	4	15	14.7				B — C	10	36	26.0		
2 LOTES 28-62.0 T-75KVA.-R=12.0 KVA.	A — B	9	46	23.9			12 LOTES 19-46.3 T-75KVA.-R=11.5 KVA.	A — B	12	31	30.8			22 LOTES 11-28.7 T-37.5 KVA.-R=6 KVA.	A — B	11	21	28.7		
	B — C	6	33	16.5				A — C	9	44	23.9				B — C	10	36	26.0		
	A — D	11	44	28.7				A — D	12	55	30.8				C — D	5	18	16.5		
	A — E	8	28	22.4				A — E	9	55	23.9				A — B	15	40	36.5		
	B — F	5	30	16.5				B — C	9	55	23.9				A — C	9	20	23.9		
3 LOTES 25-56.0 T-75KVA.-R=9 KVA.	A — B	12	1 — 2	30.8			13 LOTES 19-44.1 T-50 KVA.-R=6 KVA.	A — B	10	35	26.0			23 LOTES 19-44.1 T-50 KVA.-R=6 KVA.	A — B	10	28	6.0		
	A — D	12	51	30.8				B — C	10	35	26.0				B — C	10	36	26.0		
4 LOTES 21-48.4 T-50KVA.-R=11.5 KVA.	A — B	11	25	28.7			14 LOTES 16-38.5 T-50 KVA.-R=10 KVA.	A — B	10	70	26.0			24 LOTES 10-28.0 T-37.5 KVA.-R=10 KVA.	A — B	10	70	26.0		
	A — C	10	28	26.0				A — C	8	46	18.5				A — C	8	46	18.5		
5 LOTES 13-32.4 T-3.75KVA.-R=1.5 KVA.	A — B	7	60	20.4			15 LOTES 11-28.7 T-37.5 KVA.-R=9 KVA.	A — B	7	44	20.4			25 LOTES 10-28.0 T-25KVA.-R=11.5 KVA.	A — B	4	77	14.7		
	A — C	6	38	18.6				A — C	6	38	18.6				A — C	6	65	18.6		
6 LOTES 24-54.0 T-7.5 KVA.-R=2 KVA.	A — B	7	45	20.4			16 LOTES 14-34.4 T-37.5KVA.-R=3.1 KVA.	C — D	6	30	18.6			26 LOTES 24-54.0 T-75KVA.-R=8 KVA.	A — B	15	40	36.5		
	A — C	10	38	26.0				A — C	10	58	26.0				A — C	9	20	23.9		
7 LOTES 14-34.4 T-37.5KVA.-R=3.1 KVA.	A — B	6	30	18.6				A — B	6	30	18.6			27 LOTES 10-28.0 T-50 KVA.-R=11.5 KVA.	A — B	3	27.0	12.0		
	C — D	6	30	18.6				C — D	10	58	26.0				A — C	4	40	14.7		
8 LOTES 23-52.1 T-50 KVA.-R= 0 KVA.	A — B	12	30	30.8				A — B	6	30	18.6				C — D	2	12	9.3		
	A — C	11	29	28.7				A — C	6	30	18.6			28 LOTES 17-40.5 T-50KVA.-R=9.5 KVA.	A — B	7	27	20.4		
9 LOTES 16-38.5 T-5.0 KVA.-R=1.5KVA.	A — B	10	45	26.0				A — C	6	30	18.6				A — C	10	40	26.0		
	A — C	3	32	12.0				C — D	6	30	18.6				C — D	10	40	26.0		
	A — D	3	15	12.0				A — B	6	30	18.6			29 LOTES 14-34.4 T-37.5KVA.-R=3 KVA.	A — B	7	36	20.4		
10 LOTES 18-42.0 T-50 KVA.-R=8.0 KVA.	A — B	6	33	18.6				A — C	6	30	18.6				A — C	7	58	20.4		
	A — C	6	15	18.6				A — D	6	25	18.6									

PROP. DEL FF. CC. DEL PACIFICO

LA CAMPIÑA

CALLE 41

CENTRO COMERCIAL

AVENIDA 6a.

CALLE 30

CALLE 37

CARRETERA CALI - YUMBO

LINEA 3 ϕ 13.2 KV. 4 KV. A LA MINA CENTENARIO

ZONA VERDE

CARBONERA

A LAS 3 CRUCES

TAPIA FF.CC.

CALLE 31

CARVAJAL & CIA

URB. SANTA MONICA

PARA BALANCEAR LAS CARGAS EN EL PRIMARIO, LOS TRANSFORMADORES DEBERAN SER COLOCADOS EN LAS FASES QUE SE ESPECIFICAN EN LOS CIRCUITOS.

A
B
C

ABRAZADERA SENCILLA

CONFIGURACION TENDIDO SECUNDARIO

SIMBOLOS

- LINEA ALTA TENSION AEREA EXISTENTE
- LINEA ALTA TENSION AEREA A RETIRAR
- LINEA ALTA TENSION AEREA A COLOCAR
- LINEA BAJA TENSION AEREA A COLOCAR
- POSTE SECUNDARIO 26' CONCRETO A COLOCAR
- POSTE PRIMARIO 35' CONCRETO A COLOCAR
- POSTE PRIMARIO 35' CONCRETO EXISTENTE
- RETENIDA PIE DE AMIGO
- RETENIDA DIRECTA A TIERRA
- RETENIDA CON RIEL
- RETENIDA COMBINADA TIPO STUB
- NO. CORDAZAR PANTALLA A.P.
- D.R. DOBLE RETENIDA
- D.C. DOBLE CRUCETA
- C UNIDAD A COLOCAR
- ABERTURA DE LINEA CON PUENTE
- PARARRAYOS 12 KV.
- TRANSFORMADOR A COLOCAR
- CELDA FOTOELECTRICA
- R RELAY 1 POLO - 60 AMPS. - 120 VOLTIOS, CONTACTOS NORMALMENTE ABIERTOS
- R UNIDAD A RETIRAR
- A.P. ALUMBRADO PUBLICO
- LINEA A COLOCAR SUBTERRANEA

NOTAS: 1º - En los Avenidas con separador irán colocados lámparas de mercurio de 250W-120V.
En las demás Calles irán colocados lámparas de mercurio de 125W-120 V.
excepto en la avenida 6a. donde serán de 400W - 120V.

2º - En las partes donde vaya tendido secundario se colocarán pantallas para A. P. de 175W-120V. de mercurio, se colocarán pantallas para A. P. de 125W-120 V.

3º - Los Conductores en el secundario serán de aluminio.

4º - La capacidad del conductor neutro en el tendido secundario será igual a la del conductor de fase.

5º - Los alimentadores aereos en los alimentadores secundarios serán de 3#2 + 1#4 ACSR.

DIBUJO: [illegible] FECHA: [illegible] REVISO: [illegible] FECHA: [illegible] APROBO: [illegible] FECHA: [illegible]

DIBUJO No. [illegible]

PROYECTO Nº [illegible]

ESCALA 1:1.000

DIBUJO [illegible]

URBANIZACION CHIPICHAPE
REDES ELECTRICAS EN ALTA Y B. T.

FECHA	FIRMA	DESCRIPCION
		REVISION

RADIOLITH 6-8031
www.radiolithbbe.com